

Редуктор - тристъпален ТР ТИПОРАЗМЕР ТР160

ТР 160			
С електродвигател двуполюсен 2800 min			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n2 [min-1]	Изходящ момент M2 [mNm]
0.55	79	35	141
0.55	70	40	125
0.55	64	44	114
0.75	58	48	141
0.75	56	50	136
0.75	49	57	119
0.75	48	58	117
0.75	47	60	114
0.75	45	62	109
0.75	43	65	105
1.1	39	71	139
1.1	36	78	128
1.1	35	80	123
1.1	33	85	118
1.1	30	93	107
1.5	29	97	141
1.5	28	100	136
1.5	27	104	131
1.5	22	127	107
1.5	21	133	102
2.2	20	140	143
2.2	16	175	114
3	13	215	126

ТР 160			
С електродвигател двуполюсен 1400 min			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n2 [min-1]	Изходящ момент M2 [mNm]
0.25	79	18	128
0.25	70	20	113
0.25	64	22	104
0.37	58	24	139
0.37	56	25	134
0.37	49	28	118
0.37	48	29	115
0.37	47	30	113
0.37	45	31	108
0.37	43	33	103
0.55	39	36	139
0.55	36	39	128
0.55	35	40	125
0.55	33	42	118
0.55	30	47	107
0.75	29	48	141
0.75	28	50	136
0.75	27	52	131
0.75	22	63	107
0.75	21	67	102
1.1	20	70	143
1.1	16	88	114
1.5	13	108	126

ТР 160			
С електродвигател двуполюсен 930 min			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n2 [min-1]	Изходящ момент M2 [mNm]
0.18	79	12	139
0.18	70	13	123
0.18	64	15	112
0.25	58	16	142
0.25	56	17	137
0.25	49	18.5	120
0.25	48	19	117
0.25	47	19.5	115
0.25	45	21	110
0.25	43	22	105
0.37	39	24	141
0.37	36	26	130
0.37	35	27	126
0.37	33	28	119
0.37	30	31	108
0.37	29	32	105
0.37	28	33	101
0.37	27	34	98
0.55	22	43	118
0.55	21	44	113
0.55	20	47	107
0.75	16	58	117
1.1	13	72	140

ТР 160			
С електродвигател двуполюсен 700 min			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n2 [min-1]	Изходящ момент M2 [mNm]
0.12	79	9	123
0.12	70	10	109
0.12	64	11	100
0.18	58	12	136
0.18	56	12.5	130
0.18	49	14	114
0.18	48	14.5	112
0.18	47	15	110
0.18	45	16	105
0.25	43	16.5	139
0.25	39	18	127
0.25	36	19	117
0.25	35	20	113
0.25	33	21	107
0.25	30	23	97
0.37	29	24	139
0.37	28	25	134
0.37	27	26	130
0.37	22	32	106
0.37	21	33	100
0.55	20	35	143
0.55	16	44	114
0.75	13	54	126

ТИПОРАЗМЕР TP200

TP 200			
С электродвигател двуполуєсен 2800 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.75	84	33	204
1.1	70	40	250
1.1	69	41	246
1.5	57	49	277
1.5	54	52	263
1.5	50	56	243
1.5	44	64	214
1.5	43	65	209
1.5	41	68	199
2.2	40	70	285
2.2	35	80	250
2.2	33	85	235
2.2	32	88	228
3	27	104	263
3	25	112	243
4	22	127	285
4	20	140	259
4	18	156	233

TP 200			
С электродвигател двуполуєсен 1400 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.37	84	17	202
0.55	70	20	250
0.55	69	20	246
0.75	57	25	277
0.75	54	26	263
0.75	50	28	243
0.75	44	32	214
0.75	43	33	209
0.75	41	34	199
1.1	40	35	285
1.1	35	40	250
1.1	33	42	235
1.1	32	44	228
1.5	27	52	262
1.5	25	56	243
1.5	22	64	214
2.2	20	70	285
2.2	18	77	257

TP 200			
С электродвигател двуполуєсен 930 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.25	84	11	205
0.37	70	13	253
0.37	69	13.5	249
0.37	57	16	205
0.37	54	17	195
0.55	50	19	268
0.55	44	21	236
0.55	43	22	230
0.55	41	23	220
0.55	40	23.5	214
0.75	35	27	256
0.75	33	28	241
0.75	32	29	234
0.75	27	34	197
1.1	25	37	268
1.1	22	42	236
1.1	20	47	214
1.5	18	52	264

TP 200			
С электродвигател двуполуєсен 700 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.25	84	8	272
0.25	70	10	227
0.25	69	10	224
0.37	57	12	274
0.37	54	13	259
0.37	50	14	240
0.37	44	16	211
0.37	43	16	206
0.37	41	17	197
0.55	40	18	285
0.55	35	20	250
0.55	33	21	235
0.55	32	22	228
0.75	27	26	262
0.75	25	28	243
0.75	22	32	214
1.1	20	35	285
1.1	18	39	257

ТИПОРАЗМЕР TP250

TP 250			
С електродвигател двуполуєсен 2800 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
1.5	88	32	428
1.5	79	35	384
1.5	72	39	350
1.5	66	42	321
1.5	65	43	316
2.2	61	46	435
2.2	60	47	428
2.2	54	52	385
2.2	52	54	370
2.2	50	56	357
2.2	48	58	342
3	46	61	448
3	39	72	380
3	36	78	350
4	27	104	350
5.5	20	140	356

TP 250			
С електродвигател двуполуєсен 1400 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.75	88	16	428
0.75	79	18	384
0.75	72	19	350
0.75	66	21	321
0.75	65	22	316
1.1	61	23	435
1.1	60	23	428
1.1	54	26	385
1.1	52	27	371
1.1	50	28	357
1.1	48	29	432
1.5	46	30	447
1.5	39	36	379
1.5	36	39	350
2.2	27	52	385
3	20	70	398

TP 250			
С електродвигател двуполуєсен 930 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.37	88	11	318
0.55	79	12	424
0.55	72	13	387
0.55	66	14	354
0.55	65	14.5	349
0.75	61	15	447
0.75	60	16	439
0.75	54	17	395
0.75	52	18	381
0.75	50	19	366
0.75	48	19.5	351
0.75	46	20	336
1.1	39	24	418
1.1	36	26	387
1.5	27	34	395
2.2	20	47	429

TP 250			
С електродвигател двуполуєсен 700 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.37	88	8	422
0.37	79	9	379
0.37	72	9	345
0.37	66	10	317
0.37	65	11	312
0.37	61	12	293
0.55	60	11	428
0.55	54	13	385
0.55	52	13.5	371
0.55	50	14	357
0.55	48	15	342
0.75	46	15	448
0.75	39	18	379
0.75	36	19	350
1.1	27	26	385
1.5	20	35	389

ТИПОРАЗМЕР TP315

TP 315			
С електродвигател двуполушен 2800 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
1.5	108	26	525
2.2	93	30	665
2.2	86	33	614
2.2	78	36	556
3	70	40	680
3	65	43	632
3	60	47	583
3	59	47.5	574
3	58	48	564
3	54	52	525
4	51	55	661
4	46	61	597
4	45	62	584
4	41	68	532
5.5	35	80	624
5.5	29	97	517
7.5	27	104	656
9.2	20	140	596

TP 315			
С електродвигател двуполушен 1400 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.75	108	13	525
1.1	93	15	663
1.1	86	16	614
1.1	78	18	557
1.5	70	20	680
1.5	65	22	632
1.5	60	23	584
1.5	59	24	574
1.5	58	24	564
1.5	54	26	525
1.5	51	27	496
2.2	46	30	656
2.2	45	31	641
2.2	41	34	585
3	35	40	680
3	29	48	564
3	27	52	525
4	20	70	518

TP 315			
С електродвигател двуполушен 930 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.55	108	9	580
0.55	93	10	500
0.75	86	11	630
0.75	78	12	570
0.75	70	13	512
0.75	65	14	476
1.1	60	16	644
1.1	59	16	633
1.1	58	16	622
1.1	54	17	580
1.1	51	18	548
1.5	46	20	674
1.5	45	21	659
1.5	41	23	600
1.5	35	27	512
2.2	29	32	622
2.2	27	34	580
3	20	47	585

TP 315			
С електродвигател двуполушен 700 min ⁻¹			
Мощност P [kW]	Предавателно число i	Изходящи обороти n ₂ [min ⁻¹]	Изходящ момент M ₂ [mNm]
0.37	108	6	518
0.55	93	7.5	664
0.55	86	8	614
0.55	78	9	557
0.75	70	10	630
0.75	65	11	633
0.75	60	12	584
0.75	59	12	574
0.75	58	12	564
0.75	54	13	525
0.75	51	14	496
1.1	46	15	656
1.1	45	16	642
1.1	41	17	585
1.5	35	20	681
1.5	29	24	564
1.5	27	26	525
2.2	20	35	571